



- Спроектирован для работы с внешними батареями для обеспечения длительной автономии
- Двойное преобразование
- Установка стойка/башня
- Коэффициент выходной мощности 1
- Горячая замена батарей
- Режим преобразования частоты 50/60 Гц
- Программируемые розетки управления питанием
- ЭКО-режим для энергосбережения
- Низкий коэффициент гармонических искажений THDi на входе для уменьшения загрязнения внешней сети
- Мощное зарядное устройство
- Регулировка зарядного тока с помощью ЖК-панели
- Информативный ЖК-экран с комплексной информацией и с возможностью поворота

Источники бесперебойного питания ONTEK SM RT 1-3 кВА

Работа с внешними батареями для длительной автономии. Данная серия ИБП спроектирована с возможностью подключения внешней батарейной ёмкости для обеспечения длительного времени автономной работы.

Технология двойного преобразования (online). Обеспечивает наилучшее качество электропитания. В этой технологии входной переменный ток преобразуется в постоянный с помощью выпрямителя, а затем постоянный ток преобразуется снова в переменный с помощью инвертора. При этом происходит коррекция как напряжения, так и частоты тока – на выходе обеспечивается чистая синусоида с эталонными характеристиками. Аккумуляторные батареи постоянно подключены к шине постоянного тока ИБП, при пропадании входного питания онлайн ИБП переходит на батареи мгновенно (время переключения составляет 0 мс), при этом отсутствуют любые переходные процессы.

Программируемые розетки управления питанием. Управление выходными розетками позволяет запрограммировать порядок отключения нагрузки, подключенной к той или иной розетке. Таким образом при переходе ИБП на питание от батарей появляется возможность настроить отключение неприоритетной нагрузки для увеличения продолжительности питания более важных потребителей.

Горячая замена батарей. Данная серия ИБП поддерживает возможность "горячей замены", то есть позволяет проводить замену батарей без отключения и демонтажа источника питания и, следовательно, без прерывания питания нагрузки.

Коэффициент выходной мощности 1. Коэффициент выходной мощности 1 обеспечивает максимальную активную мощность (Вт), что позволяет подключать и защищать большее количество оборудования (кВА = кВт). Это значит, что ваш ИБП может эффективно справляться с задачами, требующими высокой мощности, без потерь.

ЭКО-режим. При высоком качестве входного электропитания, для повышения энергоэффективности системы, ИБП возможно перевести в ЭКО-режим. Когда же электроснабжение становится нестабильным и выходит за установленные параметры, с целью обеспечения необходимого качества электропитания, ИБП переключается в режим двойного преобразования.

Мощное зарядное устройство. ИБП оборудован мощным зарядным устройством, которое обеспечивает высокую скорость зарядки, позволяя эффективно заряжать аккумуляторные батареи с большой ёмкостью. Система управления зарядным током просто регулируется прямо с удобного ЖК-экрана и позволяет вам точно настраивать процесс зарядки в зависимости от используемого батарейного массива.

Функция аварийного отключения питания (ЕРО). Возможность экстренного отключения питания ИБП и нагрузки при аварийной ситуации, требующей немедленно обесточить оборудование (например, сработала пожарная сигнализация или другая аварийная система). Реализуется в виде клеммного подключения на задней панели ИБП для возможности дистанционного отключения. ЕРО представляет собой цепь безопасного сверхнизкого напряжения, которая изолирована от цепей опасного напряжения усиленной изоляцией.

Широкие возможности мониторинга и управления системой. ИБП ONTEK предлагают обширные возможности мониторинга и управления, которые обеспечивают вам полный контроль над состоянием системы и позволяют оптимизировать её работу. Входящие в базовую комплектацию интерфейсы Smart RS-232 и USB, а также опциональные SNMP или Modbus, обеспечивают легкое подключение к существующим сетям и системам управления.

Звуковые предупреждения и уведомления о кодах ошибок. ИБП оснащен системой звуковых предупреждений и информативными уведомлениями о кодах ошибок, что значительно упрощает обслуживание и управление вашим оборудованием. Звуковые сигналы привлекают внимание персонала в случае возникновения неисправностей, позволяя оперативно реагировать на потенциальные проблемы. А благодаря четким кодам ошибок, отображаемым на ЖК-экране, вы сможете быстро идентифицировать источник неполадок и обращаться в техническую поддержку с необходимой информацией, что ускоряет процесс решения проблем и минимизирует время простоя.

Режим преобразования частоты 50/60 Гц. Если ваша сеть работает на 50 Гц, а оборудование требует питание на 60 Гц, или же наоборот – данный ИБП решит эту проблему, позволяя настроить выходной сигнал на определенную частоту 50/60 Гц.



Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

| Модель | SMRT 1 /wo | SMRT 1,5 /wo | SMRT 2 /wo | SMRT3 /wo |
|--|--|--------------|--|--------------------------------|
| Мощность | 1000 ВА/Вт | 1500 ВА/Вт | 2000 ВА/Вт | 3000 ВА/Вт |
| Фазность | Однофазный | | | |
| Вход | | | | |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В | | | |
| Диапазон напряжений | 110-300 В ± 5% при 50% нагрузке; 160-300 В ± 5% при 100% нагрузке | | | |
| Частота | 40-70 Гц | | | |
| Входные разъемы | 1 шт. IEC C14 | | 1 шт. IEC C20 | |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при номинальном напряжении (100% нагрузка) | | | |
| Гармонические искажения (THDi) | < 5% при номинальном входном напряжении | | | |
| Выход | | | | |
| Выходное напряжение | 220/230/240 В | | | |
| Выходные разъемы | 8 шт. IEC C13 | | | 8 шт. IEC C13 1 шт. IEC C19 |
| Программируемые розетки | 4 шт. | | | |
| Уровень стабилизации напряжения (батареиный режим) | ± 1% | | | |
| Диапазон частот (синхронизированный диапазон) | 47-53 Гц или 57-63 Гц | | | |
| Диапазон частот (батареиный режим) | 50 Гц ± 0,1 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц | | | |
| Крест-фактор | 3:1 (макс.) | | | |
| Гармонические искажения | ≤ 2% THD (линейная нагрузка); ≤ 4% THD (нелинейная нагрузка) | | | |
| Перегрузочная способность | 10 мин. при 110% нагрузке, 1 мин. при 125% нагрузке, до 0,5 сек. при 150% нагрузке | | | |
| Время перехода на батарею | Ноль | | | |
| Время перехода на Байпас | 4 мс (типично) | | | |
| Форма сигнала в батарейном режиме | Чистая синусоида | | | |
| КПД | | | | |
| От сети | ≥ 89% при полностью заряженной батарее | | ≥ 91% при полностью заряженной батарее | |
| ЭКО-режим | ≥ 96% при полностью заряженной батарее | | | |
| Работа от батареи | ≥ 88% | | ≥ 90% | |
| Батареи и зарядное устройство | | | | |
| Емкость внешних батарей | до 150Ач | | до 100Ач | |
| Количество внешних батарей | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Зарядный ток (max, регулируется) | По умолчанию 2А, макс. 12А | | По умолчанию 2А, макс. 8А | |
| Напряжение заряда | 27,4 В ± 1% | 41,1 В ± 1% | 54,8 В ± 1% | 82,1 В ± 1% |
| Тип батарей | Внешние | | | |
| Запуск от АКБ (холодный старт) | В наличии | | | |
| Индикация | | | | |
| ЖК-дисплей | Состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное/выходное напряжение, оставшееся время автономии и коды ошибок | | | |
| Звуковые оповещения | Работа от батарей: звук каждые 5 сек. Низкий заряд батарей: звук каждые 2 сек. Перегрузка: звук каждую 1 сек. Ошибка: постоянный звук. | | | |
| Физические параметры | | | | |
| Габариты, ШхВхГ (мм) | 438x88x410 | | 438x88x510 | 438x88x630 |
| Вес нетто без батарей, (кг) | 9,08 | 9,08 | 10,52 | 13,12 |
| Окружающая среда | | | | |
| Рабочая влажность и температура | Влажность 0-95% при 0-40°C без образования конденсата | | | |
| Уровень шума | Менее 50 дБ на расстоянии 1 метр | | | |
| Управление | | | | |
| Smart RS-232 × 1шт, USB × 1шт | Поддержка семейств Windows, Linux и MAC | | | |
| Опционально SNMP | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера | | | |
| Опционально Modbus | Управление и мониторинг нескольких ИБП в режиме реального времени через коммуникационный порт RS-485 | | | |
| Соответствия | | | | |
| Сертификация | Сертификат соответствия ЕАЭС ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Сертификат соответствия в части стойкости к сейсмическим воздействиям интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64. Сертификат по стандарту ISO 9001:2015. | | | |
| Гарантийный срок | 3 года (стандартный) или расширенный | | | |



Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.